Светильники с собственной батареей и функцией CGLine

В новых светильниках с собственной батареей серии CGLine аварийные и аварийно-сигнальные функции превосходно объединены с дизайном.
Неизменный индивидуальный идентификационный номер каждого светильника CGLine в сочетании с контроллером CGLine 400 обеспечивает автоматическое опознавание светильников, вследствие чего не требуется ручная адресация.
Проверка функциональности и продолжительности работы с индикацией результатов непосредственно на экране.
Равномерное освещение путей эвакуации небольшим количеством светильников благодаря оптимизированным отражателям, являющимся основой системы промышленного аварийного освещения.

- Индивидуальный идентификационный номер для каждого светильника
- Автоматическая проверка функциональности и продолжительности работы
- Трехцветная светодиодная индикация статуса
- Все светильники предназначены для освещения в непрерывном и резервном режиме
- Оптимизированные отражатели, созданные в лаборатории CEAG
- Освещение пиктограммы в соответствии с DIN/EN
- Соответствие требованиям DIN EN 60598-2-22

Обобщающая информация
28011- ... D CGLine (комплект)
28021- ... D CGLine (комплект)

28011-…D CGLine (комплект)

С крышкой SL

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Модульный светильник с односторонней скругленной панелью для выхода света, состоящий из: нижней и верхней части из поликарбоната, выдерживающего накал 850 °C, и прозрачного сигнального табло с тремя наклейками с пиктограммами.
Замена лампы без применения инструментов.
Класс защиты: II; тип защиты: IP 41
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 342, В = 200, Г = 68
Цвет корпуса: светло-серый / RAL 7035
Дистанция распознавания: 32 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Защитная сетка … шт.
Комплект с IP 54 … шт.
Тип: 28011-…D CGLine (комплект)
Изделие: CEAG

28021- ... D CGLine (комплект)

С крышкой (стрелка вниз)

.Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Модульный светильник с двухсторонней скругленной панелью для выхода света, состоящий из: нижней и верхней части из поликарбоната, выдерживающего накал до 850 °C, и прозрачного сигнального табло с четырьмя наклейками с пиктограммами.
Замена лампы без применения инструментов.
Класс защиты: II; тип защиты: IP 41
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 341, В = 202, Г = 92
Цвет корпуса: светло-серый / RAL 7035
Дистанция распознавания: 32 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Потолочное крепление … шт.
Подвес 0,5 м … шт.
Пристеночный кронштейн … шт.
Цепь для подвешивания … шт.

Тип: 28021-…D CGLine (комплект)
Изделие: CEAG

Обобщающая информация
58011- ... D CGLine (SET)
58021- ... D CGLine (SET)

58011-…D CGLine (комплект)

С крышкой SL

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Модульный светильник с трехсторонней подсветкой, состоящий из: собственно светильника с пускорегулирующим аппаратом (автоматическое отключение при отказе ламп), прозрачного сигнального табло с тремя наклейками с пиктограммами и корпуса из безгалогенного поликарбоната, выдерживающего накал 850 °C.
Замена лампы без применения инструментов.
Класс защиты: II; тип защиты: IP 41
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 342, В = 95, Г = 72
Цвет корпуса: светло-серый / RAL 7035
Дальность опознавания: 17 м
Светильники предназначены для непрерывного или резервного освещения.
Принадлежности:
Дополнительный комплект оборудования с IP 54 … шт.
Тип: 58011-…D CGLine (комплект)
Изделие: CEAG

58021-…D CGLine (комплект)

С крышкой (стрелка вниз)

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартная модель с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм
Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Модульный светильник с трехсторонней подсветкой, состоящий из: собственно светильника с пускорегулирующим аппаратом (автоматическое отключение при отказе ламп), прозрачного сигнального табло с тремя наклейками с пиктограммами и корпуса из безгалогенного поликарбоната, выдерживающего накал 850 °C.
Замена лампы без применения инструментов.
Класс защиты: II; тип защиты: IP 41
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 342, В = 92, Г = 137
Цвет корпуса: светло-серый / RAL 7035
Дистанция распознавания: 17 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Потолочное крепление/цепь для подвешивания … шт.
Пристеночный кронштейн … шт.

Тип: 58021-…D CGLine (комплект)
Изделие: CEAG

Обобщающая информация
7811- ... D CGLine
7821- ... D CGLine

С табло SL

7811-…D CGLine

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Матовый анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми уголками. Нижняя часть из пластика. С односторонней подсветкой и дополнительным выходом света внизу.
Замена лампы без применения инструментов благодаря системе защелок для открывания и монтажа.
Класс защиты: II; тип защиты: IP 40
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 340, В = 190, Г = 102
Цвет корпуса: серебристый металлик
Пластиковые табло:
Прозрачное табло … шт.
Табло с пиктограммами (трафарет) … шт.
Дистанция распознавания: 34 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Защитная сетка … шт.

Тип: 7811-…D CGLine
Изделие: CEAG

С табло (стрелка вниз)

7821-…D CGLine

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Матовый анодированный алюминиевый профиль с пластиковыми уголками. Нижняя часть из пластика. С односторонней подсветкой и дополнительным выходом света внизу.
Замена лампы без применения инструментов благодаря системе защелок для открывания и монтажа.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 20
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 340, В = 190, Г = 80
Цвет корпуса: серебристый металлик
Пластиковые табло:
Прозрачное табло … шт.
Непрозрачное табло … шт.
Табло с пиктограммами (трафарет) … шт.
Дистанция распознавания: 34 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Потолочное крепление … шт.
Подвес 0,5 м … шт.
Пристеночный кронштейн … шт.
Цепь для подвешивания … шт.

Тип: 7821-…D CGLine
Изделие: CEAG

Обобщающая информация
1886- ... D CGLine
1888- ... D CGLine

1886-1/D

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 6 Вт, T16/300 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Светильники аварийно-сигнального освещения Brillant в исполнении для потолочного монтажа с устройством для облегчения замены ламп и металлической потолочной рамкой белого цвета, RAL 9010.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 20
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Размеры табло (мм): Д = 242, В = 128
Размеры металлической потолочной рамки (мм): Д = 340, В = 100
Занимаемая площадь потолка (мм): Д = 327, В = 75
Минимальная монтажная высота (мм): 120
Панель:
Панель с односторонней пиктограммой (трафарет), дистанция распознавания: 20 м
Панель с двусторонней пиктограммой (трафарет), дальность распознавания: 20 м
Эксклюзивная стеклянная панель с выгравированной пиктограммой (не по EN)
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Короб для монтажа 1886 в бетон … шт.
Комплект монтажных принадлежностей для установки короба … шт.

Тип: 1886-…D CGLine
Изделие: CEAG

1888-…D CGLine

1888-1/D

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Светильники аварийно-сигнального освещения Brillant в исполнении для потолочного монтажа с устройством для облегчения замены ламп и пластиковой потолочной рамкой белого цвета.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 20
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Размеры табло (мм): Д = 320, В = 190
Размеры металлической потолочной рамки (мм): Д = 400, В = 100
Занимаемая площадь потолка (мм): Д = 387, В = 75
Минимальная монтажная высота (мм): 120
Панель:
Панель с односторонней пиктограммой (трафарет), дистанция распознавания: 20 м
Панель с двусторонней пиктограммой (трафарет), дистанция распознавания: 20 м
Эксклюзивная стеклянная панель с выгравированной пиктограммой (не по EN)
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Короб для монтажа 1888 в бетон … шт.
Комплект монтажных принадлежностей для установки короба … шт.

Тип: 1888-…D CGLine
Изделие: CEAG

Обобщающая информация
1988- ... D CGLine
6811- ... D CGLine

1988-1/D

1988-…D CGLine

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Светильники аварийно-сигнального освещения Brillant в исполнении для потолочного монтажа с устройством для облегчения замены ламп с корпусе из листовой стали белого цвета, RAL 9010.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 20
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Размеры табло (мм): Д = 320, В = 190
Размеры корпуса (мм): Д = 361, В = 120, Г = 86
Панель:
Панель с односторонней пиктограммой (трафарет), дистанция распознавания: 20 м
Панель с двусторонней пиктограммой (трафарет), дистанция распознавания: 20 м
Эксклюзивная стеклянная панель с выгравированной пиктограммой (не по EN)
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Подвес 0,5 м … шт.
Пристеночный кронштейн … шт.
Параллельный стеновой крепеж
Цепь для подвешивания

Тип: 1988-…D CGLine
Изделие: CEAG

С крышкой SL

6811-…D CGLine

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм
Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Состоит из нижней части и структурированной крышки из поликарбоната с тремя наклейками с пиктограммами.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 65
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 400, В = 160, Г = 103
Цвет корпуса: светло-серый
Дальность опознавания: 26 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Защитная сетка … шт.

Тип: 6811-…D CGLine
Изделие: CEAG

Обобщающая информация
48011- ... D CGLine IP 41
48011- ... D CGLine IP 54

С прозрачной крышкой

48011-…D CGLine IP 41

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Модульный светильник в прочном алюминиевом корпусе с односторонней скругленной панелью для выхода света из поликарбоната, выдерживающего накал 850 °C.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 41
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 345, В = 200, Г = 80
Цвет корпуса: светло-серый / RAL 7035
Пластиковые панели:
Прозрачная панель … шт.
Панель с пиктограммами (трафарет) … шт.
Дистанция распопознавания: 32 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Защитная сетка … шт.

Тип: 48011-…D CGLine IP 41
Изделие: CEAG

С крышкой (стрелка вниз)

48011-…D CGLine IP 54

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток ФЕ/ФNenn пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм

Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Модульный светильник в прочном алюминиевом корпусе с односторонней скругленной панелью для выхода света из поликарбоната, выдерживающего накал 850 °C.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 54
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 345, В = 200, Г = 80
Цвет корпуса: светло-серый / RAL 7035
Пластиковые панели:
Прозрачнакя панель … шт.
Панель с пиктограммами (трафарет) … шт.
Дистанция распопознавания: 32 м
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Защитная сетка … шт.

Тип: 48011-…D CGLine IP 54
Изделие: CEAG

Обобщающая информация
8811- ... D CGLine
VL 8-1 CGLine

С табло SL

8811-…D CGLine

Светильники аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Отключение преобразователя тока при холостой работе и коротком замыкании
Световой поток $Ф_E/Ф_{Nenn}$ пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм
Световой поток $Ф_E/Ф_{Nenn}$ пр. 40%
Лампа: с люминесцентной лампой 8 Вт, T16/450 лм Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
Непрерывное освещение: от -5°C до +30°C
Резервный режим: от 0°C до +35°C
Корпус:
Корпус для потолочного монтажа из листовой стали с лакокрасочным покрытием RAL 9010.
Структурированное табло из пластика. Для потолков толщиной до 40 мм.
Класс защиты: I; тип защиты: IP 20
Контактные зажимы: 2,5 мм2
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 360, В = 127, Г = 105
Цвет корпуса: белый
Светильники предназначены для непрерывного или аварийного освещения.
Принадлежности:
Защитная сетка … шт.

Тип: 8811-…D CGLine
Изделие: CEAG

VL 8-1 CGLine

VL 8-1 CGLine

Индивидуальный блок питания для приборов аварийного освещения с собственной батареей и самодиагностикой в соответствии с DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 для использования в устройствах а соответствии с DIN VDE 0108 / 10.89, … шт. Для использования отдельно или подключения к центральному CG-контроллеру CGLine 400.
Для подключения светильников к центральному CG-контроллеру CGLine 400 необходим неэкранированный двухжильный шинный кабель.
Стандартное исполнение с:
Микропереключателем для выполнения проверки с тремя встроенными светодиодами разного цвета для индикации статуса
Результатами проверки с анализом неисправностей (ламп, цепи нагрузки и батареи) и индикациями статуса (функционирование, проверка функциональности, проверка продолжительности работы) с помощью трех светодиодов разного цвета
Автоматическая проверка функциональности (еженедельно)
Автоматическая проверка продолжительности работы (каждые три месяца)
Автоматический контроль зарядки
Защита от сильной разрядки с блокировкой повторного включения
Автоматическое отключение преобразователя тока в аварийном режиме при отказе ламп
“Умное” управление зарядкой, напр., подзарядка при необходимости от встроенного счетчика емкости в случае частичной разрядки
ручная проверка функциональности или продолжительности работы при помощи микропереключателя
Функция блокировки CG-контроллером CGLine 400 при простое
Соотношение светового потока в зависимости от мощности подключенных ламп.
Устройство предназначено для непрерывного или аварийного освещения, непрерывное освещение с дополнительным KVG/VVG или пускорегулирующим аппаратом. Переключение от сети в режим батареи осуществляется через 5-полюсные переключающее устройство.
Лампощадящий предварительный нагрев для ламп следующих типов:
T26: 36 Вт / 58 Вт ; TC-TEL: 32 Вт / 42 Вт ;
TC-L: 36 Вт / 40 Вт / 55 Вт; TC-F: 36 Вт
Номинальная продолжительность работы в аварийном режиме:
… 1 ч NC-AKKU 3,6 V/1,5 ампер-час
… 3 ч NC-AKKU 3,6 V/4,0 ампер-час
Диапазон допустимых температур:
в режиме батареи: от 0°C до +40°C
Электроника: от -10°C до +50°C
Корпус:
Металлический
Класс защиты: I; тип защиты: IP 20
Контактные зажимы: 2 x 1,5 мм2
Подключение к сети: 10 x 1,5 мм2 для ламп и пускорегулирующего аппарата
Напряжение питания: 230 В 50 Гц
Габаритные размеры (мм): Д = 360, В = 127, Г = 105
Габаритные размеры (мм): Д = 260, В = 31, Г = 40

Тип: VL 8-1 CGLine- … ампер-час
Изделие: CEAG